

**elka® 131**

**РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА**



**МИНИАТЮРЕН**

**ЕЛЕКТРОНЕН**

**КАЛКУЛатор**

## УПЪТВАНИЕ ЗА РАБОТА

ИДИОГРАФИЯ

Електронният калкулатор Елка 131 с широките  
си възможности, толкова скорост на изчисление и висока  
надеждност, решава задачи присъщи на по-големи и скъ-  
пи устройства. Простото обслужване гарантира лека и  
приятна работа. Дигитарните размери и тегло го правят  
лесно преносим. Калкулаторът работи с цели и дробни  
числа в режим на планша и фиксирана на второ място  
десетична точка. Индикацията е пълнена на луминис-  
центна лампа. Всички цифри се изписват лесно и четли-  
во, което показва възможността за погрешно прочитане  
на индицираното число.

Има възможност за индициране на знак "минус",  
"заета памет" и "препълване". Незначещите нули на ин-  
дицираното число се блокират, с което се осигурява  
поголяма яснота и четливост. Умножението и деленето  
с константа се извърши на търбично автоматично, като при  
умножение множителят, а при деление делителят се за-  
помня като константа.

Захранването на калкулатора може да се осигу-  
ри с четири батерии по 1,5V; акумулятори четири по  
1,5V или мрежов адаптор 220/110V - 6V. Стапането на з  
захранващото напрежение под 4V се индицира със светва-