

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УЗЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОЛЫ

I. Данные катушек индуктивности				
Обозн. по сх.	Марка и диаметр провода	Количество витков	Индуктивность (мкГн)	Примечание
1	2	3	4	5
L1— 1				Печатная
L1— 2				Печатная
L1— 3	Медная лужен. 0,8	7	0,28±0,1	
L1— 4	Медная лужен. 0,8	7	0,28±0,1	На одном каркасе
L1— 5	ПЭЛ 0,31	3	0,25±0,07	
L1— 6	ЛЭВ 5X0,06	33	11,7	
L1— 7	ЛЭВ 5 X 0,06	25	7,3	
L2— 1	ЛЭВ 5 X 0,06	40X4	230	Отвод от 80 витков
L2— 2	ПЭВ-1 0,09	20+200+200	1100±100	На одном каркасе
L2— 3	ЛЭВ 5X0,06	85 X 2	220	
L2— 4	ПЭВ-1 0,09	400 X 3	10300±1000	То же
L2— 5	ПЭВ-1 0,09	300 X 2	2800	
L2— 6	ПЭЛ 0,12	40	10,0 ± 1,5	То же
L2—7	ПЭЛШО 0,27	17	2,9	
L2—8	ПЭЛ 0,12	40	9,0 ± 1,5	То же
L2— 9	ПЭЛБО0,38'	12	1,5	
L2— 10	ЛЭВ 5X0,06	- 91X4	1100	
L2—11	ПЭВ-1 0,12	34 X 3	100	На одном каркасе
L2— 12	ПЭВ-1 0,12	25	12,5±1,5	
L2— 13	ПЭВ-1 0,12	55 X 3	250	То же
L2— 14	ПЭВ-1 0,12	45	40±4	
L2— 15.	ПЭЛШО 0,27	15	2,5	То же
L2—16	ПЭЛ 0,12	8	1,12 ±0,2	
L2— 17	ПЭЛБО 0,38	11	1,5	То же
L2— 18	ПЭЛ 0,12	6 . .	0,76±0,15	
L3—1	ЛЭВ 5 X 0,06	183	455	

L3— 2	ЛЭВ 5 X 0,06	30	9,65	
L3— 3	ЛЭВ 5 X 0,06	191	485	
L3—4	ЛЭВ 5 X 0,06	31	9,95	
L3— 5	ЛЭВ 5 X 0,06	19	485	На одном каркасе ,
L 3—6	ПЭВ-1 0,12	1	—	
L3—8	ЛЭВ 5 X 0,06	183	455	
L3— 7	ПЭЛШО 0,15	1	—	На одном каркасе
L3—9	ЛЭВ 5 X 0,06	31	9,95	
L3— 10	ЛЭВ 5 X 0,06	191	485	
L3— 11	ПЭВ-1 0,12	8	1,5 ±0,1	На одном каркасе
L3— 12	ПЭЛШО 0,15	34	11,8	
L3— 13	ЛЭВ 5 X 0,06	183	455	
L3— 14	ПЭЛШО 0,15	4+4+4+3	9	
L— 1	ЛЭВ 5 X 0,06	46	200	Входят в узел магнитной антенны
L— 2	ПЭЛ 0,15	175	2400	

II. Данные выходных трансформаторов

Обозначение по схеме	Обозначение выводов обмотки	Марка и диаметр провода	Кол-во витков	Сопротивлен. постоян. току
Тр-2 трансформатор выходной высокочастотный	1—2 3—4	ПЭЛ 0,12 ПЭЛ 0,51	2000 33	180±18 0,26±0,05
Тр-3 трансформатор выходной	1—2—3 4—5	ПЭЛ 0,12 ПЭЛ 0,8	95+2900 50	460±10% 0,23±10%

III. Данные силового трансформатора

Наименование обмотки	Обозначение выводов	Марка и диаметр провода	Количество витков
Сетевая	1—2—3 4—5—6	ПЭЛ 0,31	542 + 83 83 + 542
Повышающая	8—9	ПЭЛ 0,2	1290
Накальная	10—11 12—13	ПЭЛ 1,0 ПЭЛ 0,41	35 34

IV. Данные громкоговорителей			
Тип громкоговорителей	Марка и диаметр провода звуковой катушки	Количество витков	Сопротивление постоянному току (ом)
1 ГД-2 ВЭФ	ПЭЛ 0,14	50	5,5±10%
2 ГД-8 ВЭФ	ПЭЛ 0,16	58	3,4 ± 10%